

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΗ»

ΘΕΜΑ Α

A1.

- α. ΛΑΘΟΣ**
- β. ΣΩΣΤΟ**
- γ. ΣΩΣΤΟ**
- δ. ΛΑΘΟΣ**
- ε. ΣΩΣΤΟ**

A2.

- 1 - γ
- 2 - β
- 3 - ε
- 4 - στ
- 5 - α

ΘΕΜΑ Β

B1. Οι βαλβίδες ασφάλειας χρησιμοποιούνται :

1. Την εκτόνωση της υπερβολικής πίεσης .
2. Την αποφυγή της διαρροής καύσιμου από την τάπα γεμίματος σε περίπτωση ανατροπής του αυτοκινήτου .
3. Την αποφυγή της διαρροής σε περίπτωση ατυχήματος ή σε κίνηση του αυτοκινήτου σε δρόμους με μεγάλες κλίσεις, σε απότομες στροφές και απότομα σταματήματα .

B2.

1. Μειώνει την τριβή ανάμεσα στις τριβόμενες επιφάνειες, γιατί σχηματίζει ανάμεσα τους μια προστατευτική επιφάνεια (φιλμ). Πιο αναλυτικά :

Η μεμβράνη αυτή δημιουργείται από :

- Το λάδι που παραμένει στις επιφάνειες, εξαιτίας της χημικής συνάφειας μεταξύ μετάλλου - λιπαντικού .
- Την πίεση που ασκείται στο λάδι από την αντλία λαδιού . Έτσι η τριβή μεταξύ των δυο μεταλλικών επιφανειών μεταβάλλεται σε τριβή μεταξύ

των μορίων του λιπαντικού αποτέλεσμα να απορροφάται λιγότερη ενέργεια για τη μετακίνηση των τριβομένων επιφανειών . Μ' αυτό τον τρόπο παράγεται λιγότερη θερμότητα και μειώνονται οι φθορές μεταξύ των επιφανειών αυτών .

2. Στεγανοποιεί το εμβολο σε σχέση με τον κύλινδρο και εμποδίζει τα αέρια να περάσουν στο στροφαλοθάλαμο . Η στεγανοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης μεταξύ εμβολών – κυλίνδρων και ελατήριων – εμβολών .
3. Απορρόφα τις κρούσεις μεταξύ των τριβομένων μερών του κινητήρα και έτσι ελαττώνεται ο θόρυβος που δημιουργείται απ αυτές .
4. Ψύχει τα κουζινέτα του στροφαλοφόρου και τους εκκεντροφόρου άξονα, τα εμβολα και τους κυλίνδρους, γιατί απάγει ποσό θερμότητας τόσο από τις βαλβίδες όσο και από τα εμβολα και τους κυλίνδρους .

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ανάφλεξης με κεντρική μονάδα έλεγχου, είναι :

1. Η προπορεία σπινθηροδότησης ρυθμίζεται ακριβέστερα, κάτω από τις διαφορές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα .
2. Υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη ρύθμιση της προπορείας, αφού είναι δυνατός ο συνυπολογισμός και άλλων παραμέτρων λειτουργίας του κινητήρα, όπως π.χ. της θερμοκρασίας του κινητήρα, κ.λ.π.
3. Επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα, βελτιωμένη λειτουργία του ρελαντί και χαμηλότερη κατανάλωση καύσιμου .
4. Γίνεται ακριβέστερη και ταχύτερη η επεξεργασία των δεδομένων, που επηρεάζουν την προπορεία σπινθηροδότησης .
5. Υπάρχει δυνατότητα έλεγχου και επίτευξης αντικρουστικής λειτουργίας του κινητήρα .

Γ2.

1. Το κράμα αλουμινίου έχει καλύτερη **θερμική αγωγιμότητα**, με συνεπεία να μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σχέση συμπίεσης, χωρίς αυτανάφλεξη .
2. Έχει **μικρότερο βάρος**, που στην όλη κατασκευή μπορεί να φθάσει μέχρι 30% .
3. Έχει **μεγαλύτερη αντοχή** στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας .
4. Λόγω της μεγαλύτερης συμπίεσης και της καλύτερης ψύξης που επιτυγχάνεται, ο κινητήρας μπορεί να έχει **μεγαλύτερη ισχύ** και **μικρότερη κατανάλωση καύσιμου** .

5. Οι **μηχανικές κατεργασίες** επάνω στην κυλινδροκεφαλή είναι **ευκολότερες** .

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Με τους πολλούς κυλίνδρους επιδιώκεται :

1. Η επίτευξη της απαιτούμενη ισχύος με κυλίνδρους μικρότερων διαστάσεων, όποτε έχουμε καλύτερη **συγκέντρωση ισχύος**, δηλαδή περισσότερη ισχύ ανά μονάδα όγκου εμβολισμού και μικρότερη μάζα κινητήρα ανά μονάδα ισχύος .
2. Η ευκολότερη **ζυγοστάθμιση** αδρανειακών δυνάμεων και ροπών.
3. Η καλύτερη **ομοιομορφία περιστροφής**, δηλαδή μικρότερες μεταβολές της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα μέσα σε ένα κύκλο λειτουργίας .
4. Γενικά, η ευκολότερη **εκκίνηση** του κινητήρα .

Επιπλέον, με τη χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών κυλίνδρων (διατάξεις V,W,H αστέρος κ.λ.π.) επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση της μάζας του κινητήρα αφού ορισμένα, ιδιαίτερα βαριά τμήματα του κινητήρα, όπως ο στροφαλοφόρος άξονας και ο στροφαλοθάλαμος, εξυπηρετούν περισσότερους κυλίνδρους και κατά συνέπεια, μεγαλύτερη ισχύ .

Δ2.

$$V_{ολ} = 3.140 \text{ cm}^3$$

$$d = 10\text{cm}$$

$$V_{συμπ.} = 100 \text{ cm}^3$$

$$l = ;$$

$$\lambda = ;$$

$$E = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 10^2 \text{ cm}^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 100 \text{ cm}^2}{4} = 78,5 \text{ cm}^2$$

$$V = E \cdot l \cdot 4$$

$$l = \frac{V}{E \cdot 4} = \frac{3.140 \text{ cm}^3}{78,5 \text{ cm}^2 \cdot 4} = 10 \text{ cm}$$

$$V_{κυλ} = \frac{V_{ολ}}{4} = \frac{3140 \text{ cm}^3}{4} = 785 \text{ cm}^3$$

$$\lambda = \frac{V}{V_{συμπ}} = \frac{V_{κυλ} + V_{συμπ}}{V_{συμπ}} = \frac{785 \text{ cm}^3 + 100 \text{ cm}^3}{100 \text{ cm}^3} = \frac{885 \text{ cm}^3}{100 \text{ cm}^3} = 8,85$$

